

Descrição

A estação manual endereçável Simplex Ação Única requer um puxão firme para baixo para ativar o interruptor de alarme.

Completando a ação, quebra uma haste plástica interna (visível abaixo da alavanca de tração, uso é opcional). O uso de uma haste de freio pode ser um impedimento ao vandalismo sem interferir nos requisitos mínimos de tração necessários para fácil ativação. A alavanca de puxar trava na posição de alarme e permanece estendida para fora da caixa para fornecer uma indicação visível.

Principais Características:

- Compatível com os painéis de controle Simplex
- Permite montagem em caixas elétricas padrão



Características

Energia e Comunicações	Comunicações IDNet ou MAPNET II, 1 endereço por estação
Endereço significa	Interruptor DIP, 8 posições
Conexões de fio	Terminal de parafuso para fiação de entrada/saída, para fio de 18 a 14 AWG 0,82 mm ² a 2,08 mm ² ,
Faixa de temperatura listada pela UL	0° a 49° C destinado à operação interna
Faixa de umidade	Até 93% UR a 100°
Material	A caixa e a alavanca de tração são de policarbonato Lexan ou igual
Dimensões	127 mm x 95 mm x 25 mm

Aprovações

UL /ULC/ CSFM/FM

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS