

### Descrição

O Notifier NBG-12LX é um dispositivo manual moderno e de acionamento dual (ou seja, requer dois movimentos para ser ativado) que inclui uma interface endereçável para qualquer painel de controle inteligente Notifier, exceto os painéis Série FireWarden, e o painel NSP25. Devido a que o NBG-12LX é endereçável, o painel de controle pode visualizar a localização exata do dispositivo manual ativado.

### Principais Características:

- Chave resetável
- Pode ser aberto sem causar alarme
- Dupla ação (aperte e empurre)
- Indicador LED bicolor verde/ normal, vermelho/ alarme

Características	
<b>Peso de envio</b>	<b>9,6 oz. (272,15 g)</b>
<b>Voltagem operacional normal</b>	<b>24 VCC</b>
<b>Voltagem máxima de laço do SLC</b>	<b>28,0 VCC</b>
<b>Corrente máxima de laço do SLC</b>	<b>375 µA</b>
<b>Faixa de temperatura</b>	<b>32°F a 120°F (0°C a 49°C).</b>
<b>Umidade relativa</b>	<b>10% a 93% (sem condensação)</b>
<b>Para uso em locais interiores secos</b>	



### Aprovados

**UL/FM**

**PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS**